- ※伝送距離、通信速度、給電電力は使用するケーブル、電源により異なります。
- ※PoE出力およびDC12V出力の「N / A」値はデータ転送のみ行えることを意味します。 また各電源出力が満たない場合にもカメラ側でカメラへ直接電源を供給してください。

ケーブル	最大伝送距離	電源入力	最大通信速度	PoEパススルー出力	DC 12V出力
同軸ケーブル	600m	PoE 54V	70.5Mbps	11.8~12.4W	1000mA
5C-FB		DC 55.5V	73Mbps	8.7~9.2W	1000mA
5C-2V		DC 48V	72Mbps	8.2~8.7W	1000mA
	1000m	DC 55.5V	56Mbps	N / A	N / A
		DC 48V	47.5Mbps	N / A	N / A
	1500m	PoE 54V	40Mbps	N / A	N / A
		DC 55.5V	48Mbps	N / A	N / A
同軸ケーブル	500m	PoE 54V	71.2Mbps	11.8~12.4W	1000mA
3C-2V		DC 55.5V	71.2Mbps	12.8~13.5W	1000mA
		DC 48V	71.2Mbps	8.7~9.2W	1000mA
	1000m	DC 55.5V	56Mbps	N / A	N / A
		DC 48V	47.5Mbps	N / A	N / A
	1500m	PoE 54V	40Mbps	N / A	N / A
		DC 55.5V	48Mbps	N / A	N / A
CAT.5eケーブル	600m	PoE 54V	59Mbps	13W	900mA
4ペア		DC 55.5V	68Mbps	16.5~17.5W	1000mA
		DC 48V	60Mbps	13W	900mA
	1000m	PoE 54V	41Mbps	N / A	N / A
		DC 55.5V	44Mbps	N / A	N / A
		DC 48V	42.5Mbps	N / A	N / A
電話ケーブル	200m	PoE 54V	68Mbps	12W	900mA
0.65mm		DC 55.5V	80Mbps	18.5~19.5W	1000mA
		DC 48V	73Mbps	12W	900mA
	400m	PoE 54V	68Mbps	8W	700mA
		DC 55.5V	80Mbps	11W	850mA
		DC 48V	73Mbps	4.8~5.4W	500mA